COME AGGIORNARE IL FIRMWARE

- 1. Verificare la versione del vostro hardware: andare sul menu e scorrere fino alla voce "informazioni"
- 2. Controllare il numero della versione firmware:

< Informazion	ni	
Ver. Firmware	1	.0.20
SN	002 100 40 303 951 14 383 136	
	Totale Dosi erogate	1
	Contatore generale	Ore Min Sec 0:00:03

3. Se il primo numero della versione firmware è 1, scaricarel'aggiornamento per 144 PIN

4. Se il primo numero della versione firmware è 2, scaricare l'aggiornamento per 100 PIN





COME AGGIORNARE IL FIRMWARE

- 5. Caricare il nuovo firmware in una chiavetta USB vuota
- 6. Spegnere il macinacaffè
- 7. Inserire la chiavetta nell'apposita entrata
- 8. Accendere il macinacaffè
- 9. Attendere fino a quando l'installazione non è completata
- 10. Rimuovere l'USB e riavviare il macinacaffè
- 11. L'aggiornamento è stato correttamente installato!

HOW TO UPDATE THE FIRMWARE

- 1. Check your hardware version: go to the menu and scroll down to the 'information' item
- 2. Check the firmware version number:

< Informazion	i	
Ver. Firmware	1	.0.20
SN	002 100 40 303 951 14 383 136	
	Totale Dosi erogate	Ore Min Sec
	Contatore generale	0:00:03

3. If the first firmware version number is 1, download the update for 144 PINs 4. If the first firmware version number is 2, download the update for 100 PINs



HOW TO UPDATE THE FIRMWARE

- 5. Load the new firmware onto an empty USB key
- 6. Switch off the coffee grinder
- 7. Insert the key into the USB port
- 8. Switch on the coffee grinder
- 9. Wait until installation is complete
- 10. Remove the USB and restart the coffee grinder
- 11. The update has been successfully installed!